



● M23 сигнальные

Спецификация


Материал корпуса	Цинковый сплав с никелированием
Материал контактов	Латунь с золотым напылением
Материал изолятора	Полиамид 66
Сопротивление изоляции	9, 12 (конт) $>10^{10}$ м ; 17, 19 (конт) $>10^6$ м
Монтаж на кабель	Обжим
Температурный диапазон	-40 °C ~ +125 °C
Кол-во циклов сочленения	1000
Диаметр кабеля	I: 4-8 мм, II: 8-13 мм, III: 12-17 мм
Степень защиты (IP)	IP67
Тип соединения	Резьбовое

Вилка кабельная



Сигнальный
 J: папа
 K: мама
 Количество контактов
 TK: прямое соединение
 TL: угловое соединение

★ Ключевые положения и связанные цвета
 N: серый (стандарт)
 S: чёрный
 H: оранжевый
 X: голубой
 Y: зелёный
 Z: пурпурный
 } Спец. заказ
 Диаметр кабеля:
 I: 4-8 мм, II: 8-13 мм, III: 12-17 мм
 S: Экранированный
 U: Не экранированный




★ Если на одном устройстве используется более одногнездема M23, 6 различных положений ключа связаны с 6 разноцветными резиновыми кольцами, чтобы избежать несоответствия

Розетка кабельная




M23SK_TK_---






Вилка кабельная, угловая

M23SJ_TL_---



Розетка кабельная, угловая

M23SK_TL_---



Вилка на панель

M23SJ_Z


Количество контактов
Z: прямое соединение
ZL: угловое соединение

Ключевые положения и связанные цвета
N: серый (стандарт)
S: чёрный
H: оранжевый
X: голубой
Y: зелёный
Z: пурпурный




Розетка на панель

M23SK_Z_-




Вилка на панель, угловая

M23SJ_ZL_-



Розетка на панель, угловая

M23SK_ZL_---



M23 (сигнальные) расположение контактов

Количество контактов	9 (8+1)	12	17	19 (16+3)	
Распиновка для вилок (папа), вид спереди					
Рабочий ток, А	8; 20	8	8	8; 10	
Диаметр контакта, мм	$\varnothing 1 \times 8$; $\varnothing 2 \times 1$	$\varnothing 1$	$\varnothing 1$	$\varnothing 1 \times 16$; $\varnothing 1,5 \times 3$	
Рабочее напряжение, В	300	300	150	150	
Импульсное напряжение, В	2500	2500	1500	1500	
Ключ		N, S, H, X, Y	N, S, H, X, Y, Z	N, S, H, X, Y, Z	N, S, H, X, Y
Расположение контактов мама					
Расположение контактов папа					

